



## 指針接地電阻計

### 特點

- 吊線式高品質防震錶頭。
- 可量測接地電阻( $\Omega$ )和接地電壓(ACV)。
- 量測電流僅有2mA，不會影響漏電斷路器的跳脫。
- 可作三線式量測或兩線式量測。
- 電池電量指示。
- 使用電池操作。
- 請使用提供的測試線測試。
- 通過歐洲安全規範驗證：  
 EN 61010-1 CAT III 300V  
 EN 61326-1



CE

**1805 ER**



AL-36 AL-33 TEL-1505 S BET-2800

### 規格 (23°C ± 5°C ≤ 80% R. H.)

量測檔位	接地電阻: 0-10 $\Omega$ /0-100 $\Omega$ /0-1000 $\Omega$ 接地電壓: 0-30V AC(40-500Hz)
準確度	接地電阻: ±3%滿刻度 接地電壓: ±2.5%滿刻度
量測系統	820Hz 2mA 定電流
接線正確(量測接地電阻)	紅燈(LED)會亮著
使用電池	1.5V(AA)×8(顆)
外形尺寸	170(長)×165(寬)×92(高)mm
重量	約1000公克(含電池)
附件	測試線: 紅色-15公尺. 黃色-10公尺. 綠色-5公尺 簡易測試線×1(條) 輔助接地棒×2(支) 說明書×1(本) 肩帶×1(條) 電池