

产品名称：程控耐压测试仪

型号：CS9912BXJ



#### 性能特点

- ❖ 具有安全防电墙功能，能自动检测输入电源是否正确
- ❖ 输出高压可变频，范围 40.0~400.0Hz，分辨率 0.1Hz。可作为可变高压源使用
- ❖ 直流耐压及绝缘电阻测试完成后，测试仪能在 0.2 秒内快速放电，保护操作者的安全
- ❖ 具有电流下限报警功能，在测试时可防止测试线开路对被测元器件造成的误判。
- ❖ 具有键盘锁功能，防止操作者修改测试参数，保证被测体按照设定的参数进行测试
- ❖ 线性功放驱动输出正弦波电压(电流)，波峰因数在 1.3~1.5 范围内
- ❖ 采用 240\*64 绘图型液晶显示器显示，人性化的界面设计
- ❖ 具有中、英文显示界面，可满足不同用户的不同需要。
- ❖ 可预先设置保存测试参数：可设置 30 个文件，每个文件可设置 99 个测试步
- ❖ 选配 RS232、RS485、USB 接口、标配 PLC 接口

## 技术参数

型号			CS9922BX
ACW	输出 电压	范围	0.050kV ~ 5.000kV
		精度	± ( 1.5%读值+5V )
		分辨率	1V
	最大输出功率		100VA ( 5.000kV/20mA )
	最大额定电流		20mA
	下限电流范围		0 ~ 20mA, 0=不判断下限
	电流档位		200uA、2mA、20mA
	输出波形		正弦波
	输出波形失真度		≤2% ( 空载或纯阻性负载 )
	波峰因数		1.3 ~ 1.5
	输出信号类型		DDS+功放
	电压上升时间		0.3s ~ 999.9s 0=电压上升时间关
	测试时间		0.3s ~ 999.9s 0=连续测试
	电压下降时间		0.3s ~ 999.9s 0=电压下降时间关
	间隔时间		0.0s ~ 999.9s 0=间隔时间关
输出电压模式		N 模式、G 模式	
DCW	输出 电压	范围	0.050kV ~ 6.000kV
		精度	± ( 1.5%读值+5V )
		分辨率	1V
	最大输出功率		60W ( 6.000kV/10mA )
	最大额定电流		10mA
	电流档位		2uA、20uA、200uA、2mA、10mA
	纹波系数		≤5%
	放电时间		≤200ms
	最大充电电流		10mA
	电压上升时间		0.3 ~ 999.9s 0=电压上升时间关
	测试时间		0.3 ~ 999.9s 0=连续测试
	电压下降时间		0.3 ~ 999.9s 0=电压下降时间关
	间隔时间		0.0 ~ 999.9s 0=间隔时间关
输出电压模式		N 模式、G 模式	
电压表	范围		0.050kV ~ 5.000kV
	精度		± ( 1.5%读值+5V )
	分辨率		1V
	显示数值		均方根值
电流	测量	AC	0 ~ 20mA
	范围	DC	0 ~ 10mA

表	分辨率	AC	200uA 档 : 0.1uA, 2mA 档 : 1uA, 20mA 档 : 10uA
		DC	2uA 档 : 0.001uA , 20uA 档 : 0.01uA, 200uA 档 : 0.1uA, 2mA 档 : 1uA, 10mA 档 : 10uA
	测量精度		≥2mA 为± ( 1.5%+2 个字 ) , <2mA 为± ( 3%+5 个字 )
	偏移功能		测试线及附件的的电流可以被减去。
计 时 器	测试模式		GND 模式 : RETURN 端接机壳 FLOAT 模式 : RETURN 端不接机壳
	范围		0 ~ 999.9s
	分辨率		0.1s
	精度		± ( 0.1%+50ms )