



PROVA 100

4-20mA程控校准仪

电器规格: (23°C ±5°C)

直流电流输出mA: (最大负载1KΩ, 24V回路输出)

范围	分辨率	误差
0 – 4mA	1μA	± 0.025% ± 10μA
4 – 20mA	1μA	± 0.025% ± 5μA
20 – 24mA	1μA	± 0.025% ± 5μA

在开路及输出大于1mA时, 蜂鸣器将会警告

直流电压:

范围	分辨率	误差
0 – 4V	1mV	± 0.05% ± 10mV
4 – 20V	1mV	± 0.05% ± 5 mV
20 – 24V	1mV	± 0.05% ± 5 mV

在开路及输出大于100mA时, 蜂鸣器将会警告

一般规格:

尺寸:	88 x 168 x 26 mm (3.46" x 6.61" x 1.03")
电池:	9V 碱性电池
屏幕显示:	4+ 5 位
耗电量:	25 mA (100 Ω 负载)
操作温度:	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
操作湿度:	小于85%相对湿度
储存温度:	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
储存湿度:	小于85%相对湿度
重量:	330g (11.63 oz)
配件:	携带盒x1; 使用手册x1; 鳄鱼夹x1; 外接式 电池座(6x1.5V AA电池); 9V碱性电池x1

泰仪电子股份有限公司

地址: 台湾 23145 新北市新店区宝桥路235巷129号6楼之2

电话: 886-2-89191255

传真: 886-2-89191489

E-mail: prova@ms3.hinet.net

网站: www.prova.com.tw