

DELIXI
ELECTRIC
德力西电气

JBK系列机床控制变压器 使用说明书




符合标准: JB/T 5555

安装、使用产品前, 请仔细阅读使用说明书, 并妥善保管、备用。

一、概述

JBK系列机床控制变压器(以下简称变压器),适用于机床及其他机械设备的电气系统中,作为控制电路、照明电路、信号电路的电源和电子设备的电源,且具有两个或两个以上电气隔离绕组的变压器。

二、型号及其含义



三、正常工作条件


- 3.1 安装地点的海拔不超过2000米。
- 3.2 周围空气温度不高于40℃, 不低于-5℃。
- 3.3 最湿月平均最大空气相对湿度不超过90%。
- 3.4 大气中无严重影响变压器绝缘的污秽及易蚀易爆介质。
- 3.5 安装场所无严重震动和颠簸。
- 3.6 电源电压偏差不大于±5%。
- 3.7 电源电压波形近似于正弦波。

四、结构及性能


JBK系列变压器按结构可分为壳式和心式,按安装型式可分为立式和卧式。JBK系列机床控制变压器采用工字型线圈骨架、EI型铁心结构,具工艺简单、结构合理,采用进口材料和先进工艺,具有工作可靠、耗能低、体积小、接线安全、适用性广等特点。

五、外形尺寸及安装尺寸

型号规格	容量 (VA)	外形尺寸 mm			安装尺寸		安装孔尺寸	
		L	W	H	a	b	c	d
JBK-40	40	83	72	90	56	48	5	9
JBK-63	63	83	72	90	56	48	5	9
JBK-100	100	84	89	93	64	67	5	9
JBK-160	160	96	91	104	84	73	5.5	10
JBK-200	200	96	103	104	84	86	5.5	10
JBK-250	250	96	103	104	84	86	5.5	10
JBK-300	300	120	101	121	90	80	6	11
JBK-400	400	120	104	121	90	83	6	11
JBK-500	500	150	105	142	110	86	6.5	10
JBK-630	630	150	105	142	110	86	6.5	10
JBK-800	800	150	120	142	110	101	6.5	10
JBK-1000	1000	153	197	147	130	157	8.3	14
JBK-1600	1600	171	226	154	136	180	8.3	14
JBK-2000	2000	202	266	168	172	209	8.3	14
JBK-2500	2500	202	266	168	172	209	8.3	14
JBK-3000	3000	202	266	168	172	209	8.3	14



JBK-40VA ~ 800VA



JBK-1000VA及以上

注：以上所列尺寸供参考：输出电流大于30A的产品为特殊定做品，产品尺寸会相应改变。

六、订货须知

用户在购买变压器时，应指明以下几点：

- 6.1 变压器的型号、规格、容量及数量；
- 6.2 变压器的额定输入、输出电压值；
- 6.3 使用环境及负载类型；
- 6.4 订购数量。

七、公司承诺

在用户遵守使用、保管条件及产品封印完好的前提下，自产品生产日期起24个月内，产品如因制造质量问题发生损坏或不能正常使用的，本公司负责无偿修理或更换。超过保修期的，需有偿修理。但因下述情形引起的损坏，即使在保修期内亦作有偿修理：

- (1) 因使用、维护、保管不当的；
 - (2) 自行改装、不适当维修的；
 - (3) 购买后由于摔落及安装过程中发生损坏的；
 - (4) 地震、火灾、雷击、异常电压及二次灾害等不可抗力的。
- 如有问题请与经销商或本公司客户服务部门联系。
客户服务热线：400-826-8008

DELIXI
ELECTRIC
德力西电气

**合
格
证**

浙江德力西电器有限公司
ZHEJIANG DELIXI ELECTRICAL CO.,LTD.

名称：机床控制变压器

型号：JBK系列

本产品经检验合格准予出厂。

执行标准：JB/T 5555

检验员：检05

出厂日期：见产品或包装

生产厂：**浙江德力西电器有限公司**

地址：浙江省乐清市柳市镇站东路155号

电话：(86-577)6177 8888 邮编：325604

传真：(86-577)6177 8000

客服热线：400-826-8008

www.delixi-electric.com

本使用说明书自2021年05月第一版