



標準電機有限公司
 地址: 新北市23674土城區忠承路105號5樓
 電話: (02)2268-1528 傳真: (02)2268-1529
 e-mail: sales@sew.com.tw



指針接地電阻計

特點

- 吊線式高品質防震表頭。
- 可量測接地電阻(Ω)和接地電壓(ACV)。
- 量測電流僅有2mA，不會造成漏電斷路器的跳脫。
- 可作三線式量測或兩線式量測。
- 電池電量指示。
- 使用電池操作。
- 請使用提供的測試線測試。
- 通過歐洲安全規範驗證：
 EN 61010-1 CAT III 30V
 EN 61326-1



2105 ER



AL-36 AL-33 TEL-1505 S BET-2800

規格 (23°C ± 5°C < 80% R. H.)

量測檔位	接地電阻: 0-12 Ω /0-120 Ω /0-1200 Ω 接地電壓: 0-30V AC(40-500Hz)
準確度	接地電阻: ±3%滿刻度 接地電壓: ±2.5%滿刻度
量測系列	820Hz 2mA定電流
接線正確(量測接地電阻)	紅燈(LED)會亮著
使用電池	1.5V(AA)×8(顆)
外形尺寸	210(長)×210(寬)×100(高)mm
重量	約1370克(含電池)

附件

測試線: 紅色-15公尺, 黃色-10公尺, 綠色-5公尺
 簡易測試線×1(條)
 輔助接地棒×2(支)
 說明書×1(本)
 肩帶×1(條)
 電池