



指針接地電阻計

特點

- 吊線式高品質防震表頭。
- 可量測接地電阻(Ω)和接地電壓(ACV)。
- 量測電流僅有2mA，不會影響漏電斷路器的跳脫。
- 可作三線式量測或兩線式量測。
- 電池電量指示。
- 使用電池操作。
- 請使用提供的測試線測試。
- 通過歐洲安全規範驗證：
 EN 61010-1 CAT III 300V
 EN 61326-1



4105 ER



規格 (23°C ± 5°C < 80% R. H.)

量測檔位	接地電阻: 0-12 Ω / 0-120 Ω / 0-1200 Ω 接地電壓: 0-30V AC (40-500Hz)
準確度	接地電阻: $\pm 3\%$ 滿刻度 接地電壓: $\pm 2.5\%$ 滿刻度
量測系統	820Hz 2mA定電流
接線正確(量測接地電阻)	紅燈(LED)會亮著
使用電池	1.5V(AA) $\times 8$ (顆)
外形尺寸	250(長) \times 190(寬) \times 110(高)mm
重量	約1500克(含電池)
附件	測試線: 紅色-15公尺, 黃色-10公尺, 綠色-5公尺 簡易測試線 $\times 1$ (條) 輔助接地棒 $\times 2$ (支) 說明書 $\times 1$ (本) 肩帶 $\times 1$ (條) 電池