



標準電機有限公司
 地址: 新北市23674土城區忠承路105號5樓
 電話: (02)2268-1528 傳真: (02)2268-1529
 e-mail: sales@sew.com.tw



數位接地電阻計

特點

- 量測接地電阻(Ω)和接地電壓(ACV)。
- 量測電流僅有2mA，不易造成漏電斷路器的跳脫。
- 同時按下"PUSH ON"和"TIMER ON"可作長時間的量測，約5分鐘後，自動關機，可避免浪費電源。
- 接線正確，在量測時紅燈(LED)會顯示。
- 數值鎖定功能。
- 方便使用、攜帶和保存。
- 使用電池操作。
- 通過歐洲安規檢測

EN 61010-1 CAT III 200V

EN 55022



ST-1520



AL-36

TEL-1505 S

TOC-1505

規格 (23°C ± 5°C < 80% R. H.)

量測檔位	接地電阻: 0-20 Ω / 0-200 Ω / 0-2000 Ω 接地電壓: 0-200V AC (40-500Hz)
準確度	接地電阻: \pm (2%讀值+2位數) 或 \pm 0.1 Ω 接地電壓: \pm (1%讀值+2位數)
接地電阻解析度	20 Ω : 0.01 Ω 200 Ω : 0.1 Ω 2000 Ω : 1 Ω
量測系統	820Hz 2mA 定電流
電源不足指示	顯示符號 "B"
數值鎖定指示	顯示符號 "DH"
顯示器	液晶顯示(LCD)3½位(最大讀值1999)
使用電池	1.5V(AA) × 6(顆)
外形尺寸	163(長) × 100(寬) × 50(高)mm
重量	約480克(含電池)
附件	測試線: 紅色-15公尺, 黃色-10公尺, 綠色-5公尺 輔助接地棒 × 2(支) 說明書 × 1(本) 攜帶箱 × 1(個) 電池 × 6(顆)