



## 數位接地電阻計

### 特點

- 可供量測接地電阻和接地電壓。
- 量測電流僅有2mA, 不會影響漏電斷路器的跳脫。
- 可作三線式量測或兩線式量測。
- 讀值鎖定功能。
- 使用電池操作。
- 電源不足顯示。
- 請使用提供的測試線測試。
- 通過歐洲安全規範驗證:  
 EN 61010-1 CAT III 300V  
 IEC 61557-1 IEC61557-5  
 EN 61326-1



CE

**1820 ER**



AL-36 AL-33 TEL-1505 S BET-2800

### 規格

量測檔位	接地電阻: 0-20Ω/0-200Ω/0-2000Ω 接地電壓: 0-200V AC
準確度	接地電阻: ±(2%讀值+2位數) 接地電壓: ±(1%讀值+2位數)
接地電阻解析度	0-20Ω: 0.01Ω 0-200Ω: 0.1Ω 0-2000Ω: 1Ω
量測系列	820Hz 2mA定電流
電量不足指示	LCD 上出現:  符號
數值鎖定指示	LCD 上出現:  符號
過載指示	LCD 上出現: 1
接線正確並作量測	紅燈(LED)會亮著
顯示器	液晶顯示器(LCD)3 ½位 最大顯示1999
是用電池	1.5V (AA)×8(顆)
外形尺寸	170(長)×165(寬)×92(高)mm
重量	約1040克(含電池)
附件	測試線: 紅色-15公尺, 黃色-10公尺, 綠色-5公尺 簡易測試線×1(條) 輔助接地棒×2(支) 說明書×1(本) 肩帶×1(條) 電池