



標準電機有限公司  
 地址: 新北市23674土城區忠承路105號5樓  
 電話: (02)2268-1528 傳真: (02)2268-1529  
 e-mail: sales@sew.com.tw



## 數位接地電阻計

### 特點

- 供量測接地電阻( $\Omega$ )和接地電壓(ACV)。
- 量測電流僅有2mA，不會影響漏電斷路器的跳脫。
- 可作三線式或兩線式量測。
- 接線正確，在量測接地電阻時，紅燈(LED)會作顯示。
- 有0 $\Omega$ 歸零設計。
- 數值鎖定功能。
- 電源不足顯示。
- 請使用提供的測試線量測。
- 符合IEC/EN 61010-1 CAT III 200V

EN 61326-1

IEC 61557-1

IEC 61557-5



## 2120 ER



AL-36

AL-33

TEL-1505 S

BET-2800

規格 (23°C ± 5°C ≤ 80% R. H.)

量測檔位	接地電阻: 0-20 $\Omega$ /0-200 $\Omega$ /0-2000 $\Omega$ 接地電壓: 0-200V AC
準確度	接地電阻: ±(2%讀值+2位數) 接地電壓: ±(1%讀值+2位數)
接地電阻解析度	0-20 $\Omega$ : 0.01 $\Omega$ 0-200 $\Omega$ : 0.1 $\Omega$ 0-2000 $\Omega$ : 1 $\Omega$
量測系列	820Hz 2mA定電流
電量不足指示	LCD 上出現:  符號
數值鎖定指示	LCD 上出現:  符號
過載指示	LCD 上出現: 1
接線正確並作量測	紅燈(LED)會亮著
顯示器	液晶顯示器(LCD)3 ½位 最大顯示1999
是用電池	1.5V (AA)×8(顆)
外形尺寸	210(長)×210(寬)×100(高)mm
重量	約1395克(含電池)
附件	測試線: 紅色-15公尺. 黃色-10公尺. 綠色-5公尺 簡易測試線×1(條) 輔助接地棒×2(支) 說明書×1(本) 肩帶×1(條) 電池