



標準電機有限公司
地址：新北市23674土城區忠承路105號5樓
電話：(02)2268-1528 傳真：(02)2268-1529
e-mail:sales@sew.com.tw



數位高電壓絕緣測試計(1kV以上)



6212A IN

規格 (23°C±5°C ≤80%R. H.)

控制方式	微處理器控制系統
量測檔位	500V~10kV : 每500V為一個單位，可從固定電壓鍵(1kV. 2.5kV. 5kV. 10kV)作累加或遞減
固定測試電壓鍵	1kV. 2.5kV. 5kV. 10kV
量測範圍	800 kΩ ~ 500GΩ (自動換檔) 25GΩ / 0.5kV → 500GΩ / 10kV
容許誤差	±3%讀值±1位數
重量	約3.6公斤
外形尺寸	330(長)x260(寬)x160(高)mm
使用電池	1.5V x 8(顆). C型. 鹼性電池

特殊功能說明

1. 自動電池測試：

當啟動本表時，它會從電池抽取電流，量測電壓，並於幾秒鐘後，顯示於顯示器上。在正常使用時，本表只顯示電池電壓，但不顯示電流。


2. 電容與電感電路自動放電：

在結束量測後，本表所有荷電的電路會自動放電。放電可以藉由顯示器上的長條圖形顯示觀察。在這過程中，測試線不要移除，直到放電結束。放電時，蜂鳴器會發出Bi-Bi-Bi.....聲，條形圖會顯示多少電壓。如有高電荷，可能需要多些時間。在進行到移除測試線前要有耐心，直到完全放電為止。


特點

- 使用微處理器系統控制設計
- 使用2(行)×16(字)液晶顯示器
- 液晶顯示器呈現斜度，方便識讀
- 設計有4個固定電壓檔位，可以視實際需要，每500V為一單位，予以增減
- 有20個測試電壓檔位：
500V, 1kV, 1.5kV, 2kV, 2.5kV, 3kV, 3.5kV, 4kV, 4, 5kV, 5kV, 5.5kV, 6kV, 6.5kV, 7kV, 7.5kV, 8kV, 8.5kV, 9kV, 9.5kV, 10kV
- 自動換檔設計
- 省電功能設計
- 量測電壓有類比刻劃作指示
- 外來電壓(大於AC/DC 500V)警示設計
- 過載保護設計
- 量測時間顯示
- 電池電源不足顯示
- 自動關機
- 通過歐洲安規驗證
EN 61010-1 CAT III
EN 61326-1


• 測量開路時的漏電斷路器



• 測量連結時的漏電斷路器



• 測量絕緣器



• 測量繼電器

