



標準電機有限公司
 地址: 新北市23674土城區忠承路105號5樓
 電話: (02) 2268-1528 傳真: (02) 2268-1529
 e-mail: sales@sew.com.tw



指針漏電電流檢測計

特點

- 使用高品質的吊線式防震表頭。
- 具有四種量測功能：
 1. 交流(AC)漏電電流
 2. 直流(DC)漏電電流
 3. 交流(AC)+直流(DC)漏電電流。
 4. 交流電壓(ACV)
- 輸入內阻三種檔位: 1kΩ / 1.5kΩ / 2kΩ
- 內建過載保護。
- 外盒堅固, 方便收納。
- 量測電源大小設計。
- 符合安規: EN 61010-1 CAT III 600V
EN 61326-1



2108 EL

規格 (23°C ± 5°C < 80% R. H.)

量測檔位	直流電流 (DCA): 0.1-1-10mA 交流電流 (ACA): 0.1-1-10mA 直流+交流 (DCA+ACA): 0.1-1-10mA 交流電壓 (ACA): 150-300V (50/60Hz)
輸入阻抗	準確度: ±2.5%滿刻度 電流檔: 1kΩ, 1.5kΩ, 2kΩ 電壓檔: 150V-500kΩ 300V-1MΩ
工作頻率	20Hz~5kHz
過載保護	在交流電流30mA檔量測, 不可超過10秒鐘
操作溫濕度	0°~40°C 80%R. H.
外形尺寸	210(長)x210(寬)x100(高) mm
重量(含電池)	約1395克
使用電池	1.5V(AA) x 8(顆)
附件	測試線 x 1(組) 說明書 x 1(本) 電池