



標準電機有限公司
 地址: 新北市23674土城區忠承路105號5樓
 電話: (02) 2268-1528 傳真: (02) 2268-1529
 e-mail: sales@sew.com.tw



漏電斷路器接線檢測器



190 CBI



191 CBI

用途

提供檢測、確認斷路器(俗稱總開關)，和各插座之間的關係。

1. 通常在新建築完成時，斷路器箱(總開關箱)需要進行各開關的標示時，使用190 CBI，或190 CBI為最佳時機。
2. 在未標示或標示不明的開關箱，想要確認電器設備連接的開關，以便關閉電源，進行電器設備修理，此時，可應用本檢測計。

使用方法

1. 將發送器(Transmitter)插入插座。
2. 打開總開關箱，手持接收器(Receiver)，打開感度調整鈕，前端接近斷路器。
3. 接收器逐一檢測斷路器，並調整感度，聲音會隨感度的強弱而大小。
4. 當聲音出現最大聲時，即表示該斷路器連接到插座，即可進行確認，予以標示或作其他動作。

規格

型號	190 CBI	191 CBI
適用電壓	交流電壓110-120V	交流電壓220-240V
適用頻率	50/60Hz	
發送器電源	插座電源	
接收器電源	9V(6F22 006P)×1(個)	
附 件	軟袋×1(個) 說明書×1(本) 電池	