


# testo 270 炸油品质检测仪

## 指示灯示意图



## 清洗与保养



每槽测量结束后, 使用2张或2张以上的餐巾纸对折, 轻轻按压吸干表面油渍,  
**请勿来回刮擦**



每日测量后和装箱前, 在后区使用流动的**热清水**清洗探头并用餐巾纸吸干

## 更换电池



- 松开电池舱盖上的螺丝, 打开电池舱。
- 从底座取下空电池, 插入两节7号新电池。
- 关闭电池舱并用螺丝固定。

# 操作手册

(请严格执行以下测量过程与方法)

德图服务热线: 400 882 7833 按3进入专线服务


## 每日测量过程



1. 将炸物取出, 等待约5分钟以上, 待油槽内无气泡冒出开始测量



2. 用手紧握检测仪的手柄, 短按 键开启仪器



3. 将探头垂直浸入至油槽中心位置的热油中, 浸入深度在最小/最大标志间



4. 轻轻搅动探头后, 等待直到显示屏上显示 Auto Hold, 仪器自动保持读数, 显示颜色变亮



5. 在《每日食品安全检查表》中记录读数



6. 如需返回测量, 短按 键  
如需关机, 长按 键

## 测量注意事项



不得将仪器用作测量外的其他用途




- 测量前保证探头干燥
- 不得在未取出炸物的炉内进行测量
- 不得在炸油仍有气泡冒出时进行测量



- 测量时间与测量频率根据公司的相关要求执行测量
- 请勿在炸油加热升温状态下测量



测量需在热油中进行油温范围150~190°C (302~374°F)



测量时, 探头与油槽缸壁、加热管、支架等的最小距离为1厘米



测量后, 请勿接触高温探头, 以防烫伤