

ZX1832/ZX1832A/ZX1832S精密电池内阻测试仪

Battery Tester

外观专利



ZX1832



简要说明

ZX1832/A/S系列高压、高精度电池内阻测试仪是为了满足电池行业发展的新需求，针对低阻化和大型化锂电池组的测试和流水线高速分选而研发的。致新精密凭借多年在阻抗测试领域的技术优势，使得ZX1832系列的最高测试分辨率可达0.1uΩ、电压分辨率可达10uV。仪器标配RS232C和HANDLER接口，可方便地组建自动化测试系统。

性能特点

- 4.3寸 LCD彩色液晶大屏显示，电池内阻R和电压V同时显示
- 最小分辨率0.1uΩ、10uV
- 精度高，稳定性好，最快测试速度100次/秒
- 测试线接触检查功能
- 内置比较器功能，10档分选
- HANDLER分选接口实现自动化设备联机功能
- 标配RS232（选配RS485）通讯接口，支持SCPI及Modbus(RTU)两种通讯模式
- 测试条件自动保存，仪器内部50组，U盘500组设置文件
- 发明专利，无需安装软件可直接上传测试结果到电脑

订购信息

- ZX1832: 可测试R/V/RV，最高测试电压60VDC
- ZX1832A: 可测试R/V/RV，最高测试电压300VDC
- ZX1832S-N: 可测试R/V/RV，最高测试电压60VDC，带N路扫描矩阵。

应用范围

- 碱性电池、铅蓄电池的劣化情况测定及寿命评估
- UPS检测
- 蓄电池出厂检验
- 高精度锂电池内阻、电压检测
- 纽扣电池高速量产抽检
- 燃料电池组的测量
- 电动汽车锂电池等高压电池组的测试
- 多节串联高压锂电池内阻和电压测量
- 氢燃料电池电阻和电压的测量
- 配套自动分选机进行电池内阻+电压自动测试
- 电池的劣化状态和寿命评估
- 超级电容（低内阻电容）的ESR测试



ZX1832/ZX1832A/ZX1832S精密电池内阻测试仪

技术参数

型号	ZX1832	ZX1832A	ZX1832S- N
测试参数	RV/R/V (R:交流电阻 V:直流电压)		N 路 R, N 路 V
测试方式	交流 4 端测量(1kHz)		
最大输入电压	额定输入电压 60VDC 对地 最大额定电压 60VDC	额定输入电压 300VDC 对地 最大额定电压 300VDC	额定输入电压 60VDC 对地 最大额定电压 60VDC
电阻测量量程	7 档量程: 3mΩ(最大显示 3.1000mΩ, 分辨率 0.1μΩ) 3Ω(最大显示 3.1000Ω, 分辨率 0.1mΩ) 30mΩ(最大显示 31.000mΩ, 分辨率 1μΩ) 30Ω(最大显示 31.000Ω, 分辨率 1mΩ) 300mΩ(最大显示 310.00mΩ, 分辨率 10μΩ) 300Ω(最大显示 310.00Ω, 分辨率 10mΩ) 3000Ω(最大显示 3100.0Ω, 分辨率 100mΩ).		
测量精度	30mΩ ~ 3000Ω 量程:± 0.3%rdg.±3dgt. (EX.FAST 时需加算±3dgt.,FAST/MEDIUM 时需加算±2dgt.) 3mΩ 量程:± 0.3%rdg.±10dgt. (EX.FAST 时需加算±30dgt.,FAST 时需加算±10dgt.,MEDIUM 时需加算±5dgt.)		
电压测量量程	DC6V(分辨率 10μV) DC60V (分辨率 100μV) 两档切换	DC6V(分辨率 10μV) DC60V (分辨率 100μV) DC300V(分辨率 1mV) 三 档切换	DC6V(分辨率 10μV) DC60V (分辨率 100μV) 两档切换
采样时间	EX.FAST: 4ms, FAST: 12ms, MEDIUM:42ms, SLOW:157ms(上述为一个参数测量、电源频率为50Hz 的最快时间, 具体视测试项目、电源频率而定)		
全测量时间	响应时间+采样时间 (阻抗/电压一起约 1ms 的响应时间。仅供参考, 具体视测试流程和被测物而定)		
比较器	独立判断: HI/IN/LO(电压, 阻抗逐一独立判断), 综合判断 (PASS/FAIL.阻抗判断结果和电压判断结果 的与运算), LED 灯显示, 蜂鸣器报警, 外部 I/O 输出		
外部接口	Handler I/O,RS-232C,USB		
电源要求	AC:85-242V, 47 ~ 63Hz, 15VA		
体积(W*H*D)	215mm*87mm*335mm (净尺寸) 235mm*105mm*360mm(加护套后)		
重量	3.6kg		
附件	说明书×1, 电源线×1, (选配测试线)		

应用范围

ZX18Y4549 四线

鳄鱼夹




可选配如下不同头型的测试线, 详见附件部分



ZX18Y4550



ZX18Y4551



ZX18Y4552



ZX18Y4553



ZX18Y4554



ZX18Y4555