



指針式漏電斷路器檢測計



CE

1810 EL

特點

- 吊線式高品質防震錶頭。
- 操作簡易。
- 可做L-E的兩線測試(ELCB/RCCB/GFCI)測試。
- 可做L-E的三線測試(檢測接線正確與否)。
- 50Hz或60Hz都能適用。
- 不必使用電源(電池)。
- 有不同電壓可選擇(110V或230V)。
- 符合EN 50081-1 EN 50082-1。

規格 (23°C±5°C <80%R. H.)

電流範圍	10-50mA (230Vac)
電流設定方式	旋鈕
適用頻率	50Hz 或 60Hz
過溫保護	無
操作電壓(L-E)	230Vac ±15%
刻度指示準確度	±1%滿刻度
保險絲保護	有(200mA 250V)
操作溫度	-5°C到45°C
儲藏溫度	-10°C到55°C
電池	不需要
外形尺寸	170(長)×165(寬)×92(高)mm
重量	約730公克
附件	測試線×1(組) 說明書×1(本) 肩帶×1(條)