



標準電機有限公司
 地址: 新北市23674土城區忠承路105號5樓
 電話: (02)2268-1528 傳真: (02)2268-1529
 e-mail: sales@sew.com.tw



區域網路測試儀

用途

區域網路測試儀(185 LCT)供檢測RJ45/RJ11纜線，10/100 base-T纜線及Token Ring纜線的通路情況。它藉由遠端接收計，很容易檢測出網路線是否導通，開路，短路，或錯接。

特點

- 可作自動掃描及手動掃描。
- 接地線檢測。
- 鎖定功能設計。
- 電池能量LED顯示。
- 通過歐洲安規驗證EN 61326-1。



185 LCT


規格

顯示方式	LED
操作溫濕度	0°C-40°C
儲存溫濕度	-5°C-50°C最大相對溼度80%
使用電源	9V乾電池(6F22)×1
外形尺寸	主機: 132(長)×55(寬)×39(高)mm 遠端接收計: 74(長)×30(寬)×25(高)mm
重量	主機:約148公克 遠端接收計:33公克
附件	說明書 x 1(本) 工具箱 x 1(個) 電池9V(6F22)x1(個)




測試結果

a. 導通
接腳3導通



• 導通: 頻3是導通的。

b. 開路
接腳4斷開



• 開路: 頻4是開路的。

c. 短路
接腳5 & 6短路



• 短路: 頻3是導通的。

d. 錯線
接腳1 & 7錯線



• 錯接: 頻4是開路的。

Accessories

