



標準電機有限公司
 地址: 新北市23674土城區忠承路105號5樓
 電話: (02) 2268-1528 傳真: (02) 2268-1529
 e-mail: sales@sew.com.tw



家用電器電力監測與計費計

用途

PM-10與PM-15可以提供為使用家用電器設備時，監控用電的效率，進行調整或改善可以降低支出電費。

特點

- 可以計算出用電成本。
- 可以推估用電各項資訊，作為採購設備和用品的參考依據。
- 可量測交流電壓、電流、頻率、瓦特、功率因數及二氧化碳排放。
- 可以計算出每小時、一個月，甚至一整年的費用。
- 連接接頭可隨各國需求作更換。



PM-10 / PM-15

規格 (23°C ± 5°C < 80% R. H.)

項目	量測範圍		單位	準確度
	PM-10	PM-15		
電壓 (ACV)	100-240		V rms	±1%
電流 (ACA)	10	15	A rms	±1%
功率 Power	0-2500	0-3750	W	±1%
視在功率 Apparent Power	0-2500	0-3750	VA	±1%
功率因數 Power Factor	0.001-1		Watt / (Vrms* Arms)	
頻率 Frequency	45-65		Hz	±1%
成本 Cost	0-9999999		\$	
能量 Energy	0-99999		kWh	
二氧化碳 Gas	0-999999		kg	
成本設定 Cost Setting	0-99.999		kWh, cents/kWh	
氣體設定 Gas Setting	0-9.999		kg/kWh	
時間設定 Time Duration	1, 8, 12, 24		Hours	
	2, 5, 7, 14, 28		Days	
運行量測 Run-Time Measurement	99:23:59:59		Days:Hours: Mins:Sec.	